



1 = N-fas, Felles
 2 = Svart, OPP (Kan variere ved rør motor)
 3 = Brun, NED (Kan variere ved rør motor)

Data:
 230VAC/10A 50Hz
 Arb.temp: -30 til + 90 celcius
 Godkjent: CE, IP 54
 Farge: Grå,sort.

- Skal monteres vannrett, slik at vann ikke kan følge kablene inn i kontaktene
- Låse bøyse mellom hann og hunn plugg SKAL benyttes.
- Gummitetning skal tilpasses kabeldimensjon og strammes inntil med skive og nippel.
- Går produktet feil vei; Bytt om svart og brun leder.
- Er det et RTS produkt (radio), er det kun strøm (L1 og N) på klemme 1 & 2.
- Hirschmann SKAL benyttes da dette er solskjerming montørene sitt grensesnitt, og service kontakt

somfy®

Somfy Nordic
 Tel: +47 415 SOMFY
 Fax: +47 67 97 96 21

Installasjons tips

- Ved kabelgjennomføring i yttervegg skal motorkabelen tilkobles i boks eller bryter. Hirschmann kontakt anbefalles.
- Prikk på kobling skjema betyr koblingsboks. Utstyret (automatikker/rele`bokser) skal monteres innendørs ved normale forhold på vegg, over himling eller i apparatskap.
- Givere skal plasseres lett tilgjengelig på vegg eller høyeste punkt der lys og vind kan avleses uten forstyrrelser.
- Sjekk med er solskjermingsleverandør maksimalt antall motorer som kan installeres per 10A kurs/gruppe.
- **OBS**, motorer kobles forskjellig avhengig av følgende faktorer:
 - Høyere og venstre monterte motorer.
 - Overrullet og underrullet duk.
- **OBS**, Motorer får aldri kobles parallellt !

Symbol forklaring

	<u>Art.Nr:</u>	<u>Antal:</u>
M	230VAC asynkronmotor	
B	Bryter	
RK2	230VAC Motorrele`	
RK3	230VAC Motorrele`	
IB4	Motorrele` for IB	
IB2	Motorrele` for IB	
Moco	Motorele for IB/IB+	

Kabelbeskrivelse

Styre enhet Til Rele (RK2/RK3)	5x1.5mm ² +j
RK2/RK3 Til R2/RK3	4x1.5mm ² +j
Motor Til Rele`	3x1.5mm ² +j
Bryter Til Rele`	3x1.5mm ²
Styre enhet Till IB4	3x0.5mm ²
Styre enhet Till IB2	3x0.5mm ²
Styre enhet Til Centralis UNO IB	3x0.5mm ²
IB4 Til Motor	3x1.5mm ² +j
IB2 Til Motor	3x1.5mm ² +j
Centralis UNO IB Til Motor	3x1.5mm ² +j
IB4 Til Gruppebryter	3x0.5mm ² (5x0.5mm ² ved comfort)
IB2 Til Bryter	3x0.5mm ² (5x0.5mm ² ved comfort)
IB Kabel	3x0.5mm ²
Sol/Vindgiver Til Solo	3x1.0mm ² Skjermet kabel
Centralis DC IB VB Til Motor	2x1.5mm ²
Centralis UNO IB Til Rele`	4x1.5mm ² +j
Tilførsel 230VAC, 10A, 50Hz	21.5mm ² +j

Revideringar:

1 = N-fas, Felles

2 = Svart, OPP (Kan variere ved rør motor)
3 = Brun, NED (Kan variere ved rør motor)

Data:

230VAC/10A 50Hz

Arb.temp: -30 til + 90 celcius

Godkjent: CE, IP 54

Farge: Grå,sort.

- Skal monteres vannrett, slik at vann ikke kan følge kablene inn i kontaktene
- Låse bøyle mellom hann og hunn plugg SKAL benyttes.
- Gummitetning skal tilpasses kabeldimensjon og strammes inntil med skive og nippel.
- Går produktet feil vei; Bytt om svart og brun leder.
- Er det et RTS produkt (radio), er det kun strøm (L1 og N) på klemme 1 & 2.
- Hirschmann SKAL benyttes da dette er solskjerming montørene sitt grensesnitt, og service kontakt



Somfy Nordic
Tel: +47 415 SOMFY
Fax: +47 67 97 96 21